

## DRM-884

Bestellnummer: 176940

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

### Audio-Matrix-Router

Das vielseitige Audio-Matrix-System DRM-884 ...

Eine universelle Problemlösung für flexible Multiroom-Beschallungskonzepte bei Festinstallationen in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzräumen, Schulen oder Sport- und Fitnesscentern.

Mit seiner umfangreichen Ausstattung ist das Matrix-System DRM-884 ein professionelles Werkzeug, das alle Ihre Anforderungen mühelos erfüllt: Anwender können die Signalquellen kombinieren, eine Quelle in mehreren Zonen abspielen lassen oder mehrere Quellen in einer Zone, für jede Zone die Lautstärke regeln und vieles mehr. Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router DRM-884, mit dem maximal 8 analoge und 4 digitale Audioquellen auf ebenso viele Ausgangszonen verteilt werden können. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich. An die Ausgangszonen können über Phoenixklemmen wahlweise aktive Lautsprecher oder ein Leistungsverstärker mit passiven Lautsprechern angeschlossen werden.

Das multifunktionale Matrix-System wird mithilfe von Wandpaneelen gesteuert: Die Module DRM-884VAP und DRM-884VP ermöglichen den fernbedienten Zugriff auf Steuerfunktionen wie bspw. Pegel und Programmauswahl in den verschiedenen Zonen. Über das Wandmodul DRM-884IOP stehen zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, z. B. am Beschallungsort, zur Verfügung. Für Durchsagen kann das Kommandomikrofon DRM-884RC mit Zonenauswahl angeschlossen werden.

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Matrix-Systems: Wird eine größere Anzahl an Ein- und Ausgängen benötigt, können Sie das System mittels Kaskadierung von max. 16 DRM-884 und optionalem Dante®-Modul auf bis zu 192 Eingänge x 192 Ausgänge erweitern.

Mit dem Dante®-Erweiterungsmodul DRM-884DTM lässt sich der DRM-884 schnell und komfortabel in ein Dante®-Audionetzwerk einbinden. Ihnen stehen dann zusätzlich 8 digitale Eingänge bzw. 8 digitale Ausgänge zur Verfügung, die wahlweise einem analogen Ausgang oder einem Dante®-Kanal zugeordnet werden können.

#### Audio-Matrix-Router

- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge für die Erweiterungen DRM-884RC, DRM-884IOP und DRM-884VAP
- Zusätzliche 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge über optional erhältliches Dante®-Modul DRM-884DTM
- DSP für Ein- und Ausgänge, Regelung über Software
- Integrierter Automixer, Feedback-Controller und Ducker
- Vordefinierte Filtertypen 6-48 dB/Okt. (Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley)
- Bis zu 2 Kommandomikrofone DRM-884RC anschließbar
- Wandmodule DRM-884IOP, DRM-884VAP und DRM-884VP als Erweiterung anschließbar
- Link-Funktion für mehrere Audio-Matrix-Router DRM-884
- Fernbedienbar über RS-232-Schnittstelle oder App (Android)
- LCD-Anzeige für Geräteinformationen
- LED-Status-Anzeige
- LED-Anzeige für Clip und Signal pro Ein- und Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19")

Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10

#### Herstellerinformation



MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -



## DRM-884

### Empfohlenes Zubehör

MCA-100J/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
MCA-100P/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Stecker auf offenes Kabel
DRM-884DTM	Dante-Modul Mini-PCI Steckkarte f�r DRM-884
DRM-884IOP	Wandmodul 1xMik 1xAudioIn 1xRJ45
DRM-884RC	Tischmikrofon f�r DRM-884 310mm mit LED-Anzeige
DRM-884VAP	Wandmodul Lautst�rkerregelung mit Audioausgang
DRM-884VP	Wandmodul Lautst�rkerregelung

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261776
<b>Nettogewicht</b>	4,22 kg
<b>DSP</b>	1
<b>Smart Home Ready</b>	1
<b>App-Support</b>	1
<b>Art</b>	Audio-Matrix-Router
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	max. 7,75 V
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	5 k�
<b>Ausgangssignal</b>	max. 7,75 V
<b>Ausgangsimpedanz</b>	240 �
<b>Verst�rkung</b>	0 dB, �1 dB
<b>Phantomspesung</b>	48 V
<b>Kompression</b>	1:1-10:1 + Limiter
<b>Gate Ratio</b>	1:1-1:10
<b>Trennfrequenz</b>	var. 20-20000 Hz
<b>Hochpassfilter</b>	var., 20-20000 Hz, max. �18 dB
<b>Low Cut</b>	variabel
<b>�bertragungsverh�ltnis</b>	-
<b>St�rabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	> 87 dB(A)
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,01 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 �C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/80 VA
<b>Abmessungen</b>	482 x 44 x 270 mm, 1 HE
<b>Gewicht</b>	4,22 kg
<b>Eing�nge</b>	Schraub-Klemm-Terminals
<b>Ausg�nge</b>	Schraub-Klemm-Terminals
<b>Sonstiges</b>	5 x RJ45

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.750 kg
VRG/VEG	VRG-2