

MIXX12-D

Bestellnummer: 1001177

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface**Audio-Digital-Mischpult
mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge
- Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrfunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang



Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

MIXX12-D

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PA-900	ELA-Verstärker 1x120W 1/4terlos
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
MECR-100/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 1m
MCA-15/1	Audio Adapterkabel 15cm, XLR F auf 6.3mm m mono
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest,IP66 , 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, 1/4terlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hypnieri
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
PA-4125DX	4 CH, Class D inkl. DSP, ELA Verstärker, 4x 125W

MIXX12-D

Technische Daten:		Audio-Codecs
ERF-Code		4007754426533
Nettogewicht		4,12 kg
Software, App		1
Abtastrate		48 kHz
Auflösung		24 Bit
Eingangskanäle		-
Artikel Informationen		
Anzahl Stereo		N
Anzahl Kanäle		12
Bruttogewicht		4,76 kg
Anzahl Eingänge		16
Mic-Eingang		3,3 k Ω , sym. (XLR)
Line-Eingang		30 k Ω (6,3-mm-Klinke)
CD-Eingang		-
Phono-Eingang		-
Tape (Play)		-
Aux-Eingang		-
Insert-Eingang		-
Effekt Return		-
Master-Ausgang		600 Ω , sym. (XLR)
Record-Ausgang		-
Monitor-Ausgang		-
Booth-Ausgang		-
Aux-Ausgang		-
Insert-Ausgang		-
Effekt Send		-
Control-Room		-
Tape (Rec)		-
Kopfhörer		ja
Schwanenhalslampe		-
Wi-Fi		-
USB		-
Bluetooth		-
Frequenzbereich		20-20000 Hz
Klirrfaktor		< 0,005 %
Störabstand		93 dB(A)
Übersprechdämpfung		< 120 dB
Klangregelung Tiefen		DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten		DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen		DSP (4-Band-EQ)
Equalizer		DSP (31-Band-EQ)
Talkover		-
Phantomspeisung		+48 V
Crossfader		-
Mediaplayer		-
Verstärker		-
Stromversorgung		~ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung		~ 110-240 V
Netzfrequenz		50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb		60 W
Betriebsspannung (evtl. alternativ)		-
Stromstärke (evtl. alternativ)		-
Zul. Einsatztemperatur		-
Abmessungen		448 x 132 x 191 mm
Breite		448 mm
Höhe		132 mm
Tiefe		191 mm
Höheneinheiten HE		-
Gewicht		4,12 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)		0,53 x 0,17 x 0,23 m
Bruttogewicht		4,76 kg