

SLA-35

Bestellnummer: 214010

Bruttopreis (EVP): CHF **75.00**

Stereo-Pegel- und -Impedanzwandler

Stereo-Pegel- und -Impedanzwandler

Beim Anschluss von Smartphones, Handys, Tablet-PCs und MP3-Playern an Verstärker oder Mischpulte kann es zu Lautstärkeverzerrungen oder -Einbußen kommen. Durch die richtige Einstellung der Impedanz und Verstärkung sorgt der SLA-35 für einen besseren Klang.

- Regelbare Abschwächung bis auf 1/10 (-20 dB) oder Verstärkung bis zum 10-Fachen (+20 dB)
- Impedanzumschaltung Hi/Lo
- Cinch- und 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ein- und Ausgänge
- Metallgehäuse
- Lieferung inklusive Steckernetzteil



Tools4music 04/2013

„Ein feines Gerät zur Ergänzung des Tool-Koffers. Ausgestatten mit den benötigten Anschlüssen sowie der Lautstärkeregelung mit gut dimensionierter Verstärkung ist der MONACOR SLA-35 ein idealer Helfer zur Pegelanpassung. Die Verarbeitung ist solide und Service-freundlich. Dank seines hervorragenden Störspannungsabstands und des weiten Frequenzbereiches eignet sich der SLA-35 neben der eigentlich zugeordneten Aufgabe als einfacher Pegelsteller und Impedanzwandler auch für puristisches High-End 'Edel-Hi-Fi'.“

Tastenwelt 04/2013

„Mit dem SLA-35 sind auch Smartphones als Audioquelle am Mischpult willkommen, denn der Pegel-/Impedanzwandler sorgt für optimale Signale. Das Ergebnis sind absolut saubere Signale, die Clipping auf der einen und Rauschen auf der anderen Seite ausschließen. Erstklassig verarbeitet!“

EVENT Rookie 03/2013

„Ein prima Helfer für die Generation Smartphone - Die Funktionsweise ist genial einfach und einfach genial - über den Drehregler auf der Frontplatte kann das Eingangssignal um maximal zwanzig dB bedämpft oder verstärkt werden und so wird entweder ein übersteuern des folgenden Mischpultes und damit Clipping verhindert - oder das Untersteuern, verbunden mit hörbarem Rauschen.“

Empfohlenes Zubehör

PROMJRCA2	3.5MM - 2 X RCA M-M 2m
PRORCARCA2	2 X RCA - 2 X RCA M-M 2 M
ACA-1635	Audio-Adapterkabel 1.2m
ACA-1735	Audio-Adapterkabel 2m
ACS-235	Audio-Verbindungskabel stereo, 2m
NRA-070-0080-020	Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)
NRA-070-0150-020	Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC)

SLA-35

Technische Daten:

Art	Wandler
Frequenzbereich	3-50000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	max. 7 V
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	35 k Ω /8,1 k Ω (Schalter -5,6 dB)
Ausgangssignal	max. 4,5 V/1,6 k Ω
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	0,1-10 (\pm 20 dB)stufenlos einstellbar, zusätzlich -5,6 dB schaltbar
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 83 dB
Kanaltrennung	> 68 dB
Klirrfaktor	< 0,03 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Abmessungen	88 x 37 x 103 mm
Gewicht	450 g
Eingänge	1 x Cinch L/R, 1 x 3,5-mm-Klinke
Ausgänge	1 x Cinch L/R, 1 x 3,5-mm-Klinke
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.652 kg
VRG/VEG	VRG-0.4