


**CM-214F**

Bestellnummer: 236430

 Bruttopreis (EVP): CHF **155.00**
**Elektret-Kopfbügelmikrofon**

Elektret-Kopfbügelmikrofon

- Kugelcharakteristik, Mikrofon muss nicht direkt vor dem Mund, sondern kann unauffällig, leicht seitlich neben dem Mund platziert werden
- Ultraleichte, verstellbare Kopfbügel
- Austauschbares Anschlusskabel
- Sicherer Sitz und ausgezeichneter Tragekomfort
- Tropfring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit und garantiert eine lange Lebensdauer
- Zum Anschluss an die IN-/PT-/UF-Taschensender mit einem 4-poligen Mini-XLR-Anschlusskabel
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen optional erhältlich
- Inklusive Tasche und Windschutz


**Empfohlenes Zubehör**

|           |  |
|-----------|--|
| 801C3     | Anschlusskabel 3-Pol mini XLR                |
| 801CS     | Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker          |
| 801CR     | Hirose Anschlusskabel                        |
| UF-20TB/5 | UHF-PLL-Taschensender zu UF-20 Serie         |
| 801C3/B   | Anschlusskabel 3-Pol mini XLR, schwarz       |
| 801C4     | Anschlusskabel 4-Pol mini XLR                |
| 801C4/B   | Anschlusskabel 4-Pol mini XLR, schwarz       |
| 801CR/B   | Hirose Anschlusskabel, schwarz               |
| 801CS/B   | Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker, schwarz |

**Technische Daten:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Art</b>                         | Kopfbügelmikrofon  |
| <b>Ausführung</b>                  | -  |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel  |
| <b>Charakteristik</b>              | Kugel  |
| <b>System</b>                      | Elektret   |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -  |
| <b>Sendeleistung</b>               | -  |
| <b>Stromversorgung</b>             | -  |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -  |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 60-15000 Hz  |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 2,2 kΩ   |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 10 mV/Pa   |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -  |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 130 dB   |
| <b>Speisung</b>                    | Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500   |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -  |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C  |
| <b>Abmessungen</b>                 | -  |
| <b>Gewicht</b>                     | 40 g   |
| <b>Kabel</b>                       | -  |
| <b>Anschluss</b>                   | Kabel mit 4-Pol-Mini-XLR(optional 3,5-mm-Stereoklinke, 3-Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss) |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,145 x 0,1 x 0,185 m  |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,184 kg   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,046 kg   |

**CM-214F****Artikel Informationen**

Neu

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.184 kg |
|---------------|----------|

---

|         |         |
|---------|---------|
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
|---------|---------|

---