

## HSE-120

Bestellnummer: 232180

 Bruttopreis (EVP): CHF **162.00**

### Kopfbügelmikrofon

Kopfbügelmikrofon

- Hochwertige Back-Elektretkapsel
- Sehr linearer Frequenzgang und besonders unempfindlich gegen Fremdschall durch Supernierencharakteristik mit hoher Rückwärtsdämpfung
- Für den Betrieb ist der Speiseadapter EMA-1 erforderlich oder eine entsprechende Stromversorgung
- 3,5-mm-Klinkenstecker

#### Empfohlenes Zubehör

WS-100/SW	Mike-Windschutz Mic 6-8mm Masse 18 mm x 32mm
EMA-1	Speiseadapter

#### Technische Daten:

<b>Art</b>	Kopfbügelmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Superniere
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	3 k $\Omega$
<b>Empfindlichkeit</b>	7 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	120 dB
<b>Speisung</b>	DC 1,3-20 V
<b>Schwannenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	68 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	3,5-mm-Klinke
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,175 x 0,055 x 0,215 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,207 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,068 kg

#### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.207 kg
VRG/VEG	VRG-0.4
Alternativ-Artikel	HSE-320/SW



Umbau von 4-Pol-HSE-Kopfbügelmikrofonen zum Anschluss an JTS-Taschensender  
 Reconfiguration of 4-pole HSE headband mics for the connection to JTS pocket transmitters

