

## LA-40

Bestellnummer: 172330

Bruttopreis (EVP): CHF **235.00**

### Aktiver Schleifenverstärker für Räume bis 40 m<sup>2</sup>

Aktiver Schleifenverstärker

mit Dynamikkompressor zum speziellen Aufbau einer induktiven Höranlage im Wohnbereich (bis 40 m<sup>2</sup>).

Der Schleifenverstärker LA-40 überträgt die Audiosignale vom Fernseher, Audiosystem und/oder Mikrofon in die Induktionsschleife im Fußboden-, Wand- oder Deckenbereich. Dadurch baut sich innerhalb der Schleife ein Magnetfeld auf, das über die Telefonspule des Hörgerätes bzw. über das Empfangsgerät aufgenommen und wieder in ein Audiosignal gewandelt wird.

Ein Vorteil induktiver Höranlagen besteht in der drahtlosen Übertragung. Der Benutzer kann sich somit innerhalb der Schleife frei bewegen und die Lautstärke an seinem Hörgerät oder Empfangsgerät (LR-200) individuell einstellen, ohne seine Mitbewohner zu stören.

Der LA-40 kann direkt an die SCART-Buchse eines Fernsehers (über mitgelieferten SCART-Adapter) oder an ein Audiosystem angeschlossen werden. Gespräche von Mitbewohnern können über den Anschluss eines optionalen Mikrofones gehört werden. Der integrierte Signalgenerator des LA-40 ermöglicht über einen optionalen Schalter ein Alarmsignal zu erzeugen.

- Lieferung inkl. 35-m-Schleifendraht zum Aufbau einer Induktionsschleife, SCART-Adapter, Netzteil
- Integriertes Alarmsignal zuschaltbar
- Dynamikkompressor
- Eingangsempfindlichkeit für Line und Mikrofon einstellbar
- 2-fach-Klangregelung
- Schleifenstrom einstellbar
- LEDs für Power, Signal/PEAK und Schleifenstrom
- Kopfhöreranschluss auf der Frontseite
- Eingebaute Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Passendes Mikrofon ECM-300LA optional erhältlich



### Empfohlenes Zubehör

LR-200

ECM-300LA Grenzflächen-Mikrofon

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754199611
<b>Nettogewicht</b>	1,702 kg
<b>Schleifenstrom</b>	2,8 A
<b>Schleifenwiderstand</b>	0,4-2 Ω
<b>Raumgröße</b>	≤ 40 m <sup>2</sup>
<b>Eingänge</b>	Mic: 2 mV/660 Ω(Phantomspeisung 7,2 V) 6,3-mm-Klinke Line: 48 mV/11 kΩ, 2x Cinch Alarm: 2 Klemmbuchsenzum Anschluss eines Schalters
<b>Ausgänge</b>	Loop: Anschluss der mitgelieferten Schleife über 2 Klemmbuchsen Kopfhörer: ≥ 32 Ω, 3,5-mm-Klinke
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±8 dB, 100 Hz
<b>Klangregelung Höhen</b>	±10 dB, 10 kHz
<b>Frequenzbereich</b>	75-7500 Hz, ±3 dB
<b>Klirrfaktor</b>	0,44 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Abmessungen</b>	175 x 102 x 45 mm
<b>Gewicht</b>	510 g

**LA-40****Artikel Informationen**

Neu

---

Bruttogewicht	2.083 kg
---------------	----------

---

VRG/VEG	VRG-2
---------	-------

---