

TXS-606 Bruttopreis (EVP): CHF 225.00

Bestellnummer: 253510

Multi-Frequenz-Empfängereinheit, 672,000-696,975 MHz

Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik

- 1000 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-696,975 MHz) in 10 Gruppen mit je 100 Frequenzen
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-606HSE/2, Krawattenmikrofon-Sender TXS-606LT/2, Tischmikrofon-Sender TXS-606DT/2 oder Handmikrofon TXS-606HT/2 per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- · Lautstärke und Squelch einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Antenne A/B, HF-Empfangslevel und NF-Audio-Level
- Zusätzliche LED-Pegelanzeige für Audio-Level
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- · Netzteil wird mitgeliefert

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt "WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör		
RH-110	1HE-GerÃ×tehalter, mit Montagelöchern	
RF-EXPLORER/3	Frequenz-AbtastgerÃ×t, 3 GHz, 15 - 2700 MHz	
MECN-200/SW	-200/SW Line- und Mikrofon-VerlÃ×ngerungskabel, 2m	
TXS-606DT/2	Funk-Tischmikrofon 350mm, zu TXS-6xx Serie	
TXS-606HSE/2	Funk-Taschensender, zu TXS-6xx Serie	
TXS-606HT/2	Funk-Handsender, zu TXS-6xx Serie	
TXS-606LT/2	Funk-Taschensender,Lavaliermik., zu TXS-6xx Serie	





TXS-606

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754223507
Nettogewicht	2,176 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	672,000-696,975 MHz
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	100 dB
Latenz	-
HF-Rauschabstand	105 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	350 mV/600 Ω (Klinke)25 mV/600 Ω (XLR,
	sym.)
Stromversorgung Empfänger	über beil.Steckernetzteil
Breite Empfänger	212 mm
Höhe Empfänger	45 mm
Tiefe Empfänger	180 mm
Gewicht Empfänger	930 g
Anschlüsse Empfänger	1 x XLR, sym.,1 x 6,3-mm-Klinke, asym.
r · J ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	2.560 kg	
VRG/VEG	VRG-0.4	