

TXS-631SET

Bestellnummer: 253660

 Bruttopreis (EVP): CHF **289.00**
Multi-Frequenz-Mikrofonsystem, 863-865 MHz, inkl. Sender und Empfänger

 Multi-Frequenz-Mikrofonsystem
 mit UHF-PLL-Technik

- 1 Taschen-Sender, 1 Krawattenmikrofon, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Gain am Taschensender einstellbar
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Taschensender)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Wie viele TXS-631SET können zeitgleich betrieben werden?

Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 5 TXS-631SET zeitgleich betrieben werden.

Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------------|---|
| HSE-821SX | Elektret-Kopfbügelmikrofon Niere 80-12000 Hz |
| ECM-821LT | Elektret-Krawattenmikrofon |
| HSE-152A/SK | Kopfbügelmikrofon, Niere 20-20000 Hz Mini XLR |
| MECN-200/SW | XLR-Verlängerungskabel 2m |
| BK-3MCD/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |
| LR-6 | Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk |
| NIMH-2800/4 | NiMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck |
| RF-EXPLORER/3 | Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz |
| RH-110 | 1HE-Geräthalter, mit Montagelöchern |

TXS-631SET

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|--|
| Multi-Frequenz | 1 |
| Krawattenmikrofon | 1 |
| Allgemeine Daten | |
| Art | Drahtloses Mikrofonsystem |
| Trägerfrequenzbereich | 863-865 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Klirrfaktor | < 0,5 % |
| Dynamik | 120 dB |
| Latenz | - |
| HF-Rauschabstand | 105 dB |
| Betriebsdauer | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Anschlüsse | - |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | < 10 mW |
| Reichweite | ≈ 30 m |
| Stromversorgung Sender | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie |
| Breite Sender | 62 mm |
| Höhe Sender | 105 mm |
| Tiefe Sender | 25 mm |
| Gewicht Sender | 88 g |
| Anschlüsse Sender | - |
| Empfängerdaten | |
| Audiosignal Empfänger | 350 mV/10 kΩ (Klinke)25 mV/10 kΩ (XLR, sym.) |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Steckernetzteil |
| Breite Empfänger | 152 mm |
| Höhe Empfänger | 38 mm |
| Tiefe Empfänger | 120 mm |
| Gewicht Empfänger | 482 g |
| Anschlüsse Empfänger | 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.1 x XLR, sym. |

Artikel Informationen

| | |
|---------------------------|------------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 1.083 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
| Alternativ-Artikel | E-7BPSET/5 |