

CD-114/BT

Bestellnummer: 1000951

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
CD- und MP3-Spieler

 CD- und MP3-Spieler
 mit Bluetooth-Empfänger, USB-Schnittstelle und SD-Card-Slot

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD-Cards (SD/SDHC/SDXC) bis zu 128 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- „Anti-Shock-System“
- ID3-Tag-Unterstützung
- Autoplay-Funktion
- Pitching-Funktion für CD, SD und USB
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Titel-Programmierung, 10 Titel möglich
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder)
- Hot-Key-Funktion
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung
- Aux-Eingang, 3,5-mm-Stereo-Klinke
- RS-232-Schnittstelle
- 230-V-Netzanschluss und zusätzlicher 24-V-Anschluss
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD, MP3/WMA/CD/DA



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker

CD-114/BT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754421507
Nettogewicht	3,4 kg
Bluetooth	1
Art	CD- und MP3-Spieler
Medien	CD, MP3, USB, SD
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,3 %
Kanaltrennung	60 dB
Dynamikumfang	-
Störabstand	60 dB
Ausgang, analog	0,8 V
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/30 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	30 VA
Leistungsaufnahme Standby	9,2 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44 x 245 mm, 1 HE
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	3,27 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke1 x RS-232
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,325 x 0,125 x 0,598 m
Bruttogewicht	4,23 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.230 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	GM-1523/B3