

FGA-35

Bestellnummer: 212420

 Bruttopreis (EVP): CHF **21.00**
Massetrennfilter

Massetrennfilter
 in kleiner Bauform, zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die z. B. beim Anschluss von PC-Soundkarten oder Notebooks an Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
- Ein-/Ausgangsimpedanz 20 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor
- Übertragungsverhältnis 1:1
- Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
- Länge inklusive Anschlusskabel ca. 80 cm



Tastenwelt 04/2014

„Der FGA-35 ist ein kleiner Übertrager, er eignet sich hervorragend, um Zuspeler störungsfrei an Instrumente z. B. Stagepianos anzuschließen.“

Technische Daten:

Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	20 kΩ
Verstärkung	-
Phantomspesung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	1:1
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 24 mm x 38 mm
Gewicht	31 g
Eingänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Ausgänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.051 kg