

FGA-40

Bestellnummer: 64370

 Bruttopreis (EVP): CHF **24.00**

Massentrennfilter

Massentrennfilter
 zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss des Autoradios an einen Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- Cinch-Stecker und -Buchsen
- Ein-/Ausgangsimpedanz 15 k Ω
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor
- Übertragungsverhältnis 1:1
- \varnothing 35 mm x 65 mm, 65 g

Technische Daten:

Art	Massentrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	15 k Ω
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	15 k Ω
Verstärkung	-
Phantomspannung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	1:1
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	\varnothing 35 mm x 65 mm
Gewicht	98 g
Eingänge	1 x Cinch-Stecker L/R
Ausgänge	1 x Cinch-Kupplung L/R
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.111 kg