

ILA-100XLR Bruttopreis (EVP): CHF 85.00

Bestellnummer: 212910

## Passiver Stereo-Pegelregler (XLR-Version)

Passiver Stereo-Pegelregler (XLR-Version) für die präzise Lautstärkeeinstellung von Line-Signalen, zum Einschleifen zwischen analogen Signalquellen und Verstärkern oder Aktivlautsprechern, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen.

- 2 x symmetrischer Kombi-Eingang (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 2 x symmetrischer XLR-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang
- Großer, leichtgängiger Pegelregler
- Mute-Taste
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Passiv, keine Stromversorgung nötig
- Hochwertiges Metallpultgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfrontblende
- Abmessungen 142 x 60 x 86 mm
- Gewicht 300 g

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

## **Empfohlenes Zubehör**

NRA-070-0260-020 Mikrofonkabel 2m, symmetrisch (RCM2MXFX)

EAN-Code	4007754225600
Nettogewicht	0,313 kg
Impedanz	-
Line-Eingang	<del>-</del>
Eingang Steuerspannung	-
Line-Ausgang	-
Ausgang Steuerspannung	-
Kanäle	2
Dämpfung	-
Dämpfungsrichtung	-
Drehbereich	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Störabstand	-
Belastbarkeit	-
Stromversorgung	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	142 x 60 x 86 mm
Gewicht	300 g
Anschlüsse	2 x symmetrischer Kombi-Eingang
	(XLR/6,3-mm-Klinke),1 x
	3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang,2 x
	symmetrischer XLR-Ausgang,1 x
	3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang



