

**MIXX12-D**

Bestellnummer: 1001177

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface**

 Audio-Digital-Mischpult  
 mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge
- Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrefunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.


**Empfohlenes Zubehör**

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PA-900	ELA-Verstärker 1x120W IÄ¼fterlos
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
MECR-100/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 1m
MCA-15/1	Audio Adapterkabel 15cm, XLR F auf 6.3mm m mono
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest,IP66 , 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, IÄ¼fterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
PA-4125DX	4 CH, Class D inkl. DSP, ELA Verstärker, 4x 125W

## MIXX12-D

Technische Daten:		Audio-Codecs
ERF-Code		4007754426533
Nettogewicht		4,12 kg
Software, App		1
Abtastrate		48 kHz
Auflösung		24 Bit
Eingangskanäle		-
Artikel Informationen		
Anzahl Stereo		<b>N</b>
Anzahl Kanäle		12
Bruttogewicht		4,76 kg
Anzahl Eingänge		VRG-2
Mic-Eingang		3,3 k $\Omega$ , sym. (XLR)
Line-Eingang		30 k $\Omega$ (6,3-mm-Klinke)
CD-Eingang		-
Phono-Eingang		-
Tape (Play)		-
Aux-Eingang		-
Insert-Eingang		-
Effekt Return		-
Master-Ausgang		600 $\Omega$ , sym. (XLR)
Record-Ausgang		-
Monitor-Ausgang		-
Booth-Ausgang		-
Aux-Ausgang		-
Insert-Ausgang		-
Effekt Send		-
Control-Room		-
Tape (Rec)		-
Kopfhörer		ja
Schwanenhalslampe		-
Wi-Fi		-
USB		-
Bluetooth		-
Frequenzbereich		20-20000 Hz
Klirrfaktor		< 0,005 %
Störabstand		93 dB(A)
Übersprechdämpfung		< 120 dB
Klangregelung Tiefen		DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten		DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen		DSP (4-Band-EQ)
Equalizer		DSP (31-Band-EQ)
Talkover		-
Phantomspeisung		+48 V
Crossfader		-
Mediaplayer		-
Verstärker		-
Stromversorgung		~ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung		~ 110-240 V
Netzfrequenz		50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb		60 W
Betriebsspannung (evtl. alternativ)		-
Stromstärke (evtl. alternativ)		-
Zul. Einsatztemperatur		-
Abmessungen		448 x 132 x 191 mm
Breite		448 mm
Höhe		132 mm
Tiefe		191 mm
Höheneinheiten HE		-
Gewicht		4,12 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)		0,53 x 0,17 x 0,23 m
Bruttogewicht		4,76 kg