

PA-1140RCD

Bestellnummer: 173530

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit USB-Schnittstelle

 RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit USB-Schnittstelle
 für die ELA-Mischverstärker mit Front-Einschubschacht

- USB-Sticks direkt anschließbar

FM-/AM-Tuner-Sektion:

- RDS-Funktion für FM
- 24 Speicherplätze (18xFM, 6xAM)
- Digitalanzeige
- Sendersuchlauf

CD-Spieler-Sektion:

- „Anti-Schock-System“
- Slot-In-Lademechanismus
- Zufallswiedergabe, Scan- und Wiederhol-Funktion
- Anzeige Titel/Zeit
- Stoßsicher durch Öl-Stoßdämpfer
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

Empfohlenes Zubehör

PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

PA-1140RCD

Technische Daten:

EAN-Code	4007754226812
Nettogewicht	1,175 kg
Art	RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub
Medien	Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
Frequenzbereich	10-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Kanaltrennung	-
Dynamikumfang	-
Störabstand	> 85 dB
Ausgang, analog	-
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	DC 17 V
Netzspannung	DC 17 V
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	195 x 40 x 215 mm
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	1,1 kg
Anschlüsse	USB
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,265 x 0,1 x 0,325 m
Bruttogewicht	1,484 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.484 kg
VRG/VEG	VRG-2