

PA-1200RDSU

Bestellnummer: 175030

Ersatzartikel: PA-1200IRD

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**



FM-/AM-RDS-Tuner-Einschub mit USB-Schnittstelle

FM-/AM-RDS-Tuner-Einschub mit USB-Schnittstelle für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- RDS-Funktion für FM
- 24 Speicherplätze (FM 3 x 6, AM 1 x 6)
- Sendersuchlauf
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Titelanzeige des Dateinamens
- Einfache Ordernavigation
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen und Betriebsmodi

Empfohlenes Zubehör

PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

Technische Daten:

Art	FM-/AM-RDS-Tuner-Einschub
Medien	MP3, WMA
Frequenzbereich	-
Klirrfaktor	< 0,5 %
Kanaltrennung	-
Dynamikumfang	-
Störabstand	-
Ausgang, analog	-
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	Gleichstrom 17 V/250 mA
Netzspannung	Gleichstrom 17 V
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromversorgung (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	195 x 40 x 96 mm
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	260 g
Anschlüsse	USB

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.460 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	PA-1200IRD