

PA-6000RC

Bestellnummer: 235370

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
ELA-Kommando-Tischmikrofon

 ELA-Kommando-Tischmikrofon
 für den Anschluss an PA-6240, PA-6480 und PA-6600

- Druckschalter für Auswahl Lautsprecherzonen 1-6 und Sammelruf
- Start-/Pausefunktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste
- Regelbarer Line-Eingang (Cinch L/R) für den Anschluss einer Signalquelle wie z. B. CD-Player oder Tapedeck
- LED-Anzeige für Sendebetrieb
- Stromversorgung über PA-6240, PA-6480, PA-6600
- RJ45-Buchse zum Anschluss von weiteren PA-6000RC mit Slave/Priority-Schalter
- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-6240, PA-6480 und PA-6600


 Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W

Technische Daten:

EAN-Code	4007754199574
Nettogewicht	1,451 kg
Art	ELA-Tischmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	-
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	über PA-1120, PA-1240
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	-
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwannenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	1,45 kg
Kabel	-
Anschluss	RJ45 (Master/Slave)Cinch L/R (Line in)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,195 x 0,38 m
Bruttogewicht	1,757 kg
Nettogewicht	1,451 kg

PA-6000RC

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	1.757 kg
VRG/VEG	VRG-0.4