PATL-100/XC

Bestellnummer: 1000092

Bruttopreis (EVP): CHF **99.00**

100-V-Ubertrager

100-V-Übertrager
für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingang

- Line-Ausgangspegel einstellbar (0-5,6 V bei 100-V-Eingangsspannung), intern für andere Ausgangsspannungen umschaltbar
- 100-V-Eingang mit Schraub-Steckklemme
- Symmetrischer XLR-Ausgang, Entkopplung 1 kΩ, XLR-Einbaustecker
- Cinch-Ausgang
- Isoliertes Kunststoffgehäuse
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Abmessungen 100 x 60 x 190 mm
- Gewicht 625 g

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754275254
Nettogewicht	0,625 kg
Art	100-V-Übertrager
Frequenzbereich	-
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlicheit	-
Eingangsimpedanz	-
Ausgangssignal	0-5,6 V (bei 100 V)
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 60 x 190 mm
Gewicht	625 g
Eingänge	Schraub-Steckklemme (100 V)
Ausgänge	XLR, sym.Cinch
Sonstiges	-

PATL-100/XC

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.700 kg