

PATL-100/XC

Bestellnummer: 1000092

 Bruttopreis (EVP): CHF **85.00**

100-V-Übertrager

 100-V-Übertrager
 für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingang

- Line-Ausgangspegel einstellbar (0-5,6 V bei 100-V-Eingangsspannung), intern für andere Ausgangsspannungen umschaltbar
- 100-V-Eingang mit Schraub-Steckklemme
- Symmetrischer XLR-Ausgang, Entkopplung 1 k Ω , XLR-Einbaustecker
- Cinch-Ausgang
- Isoliertes Kunststoffgehäuse
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Abmessungen 100 x 60 x 190 mm
- Gewicht 625 g

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Art | 100-V-Übertrager |
| Frequenzbereich | - |
| Regelbereich | - |
| Regelfrequenzen | - |
| Eingangssignal | - |
| Eingangsempfindlichkeit | - |
| Eingangsimpedanz | - |
| Ausgangssignal | 0-5,6 V (bei 100 V) |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Verstärkung | - |
| Phantomspeisung | - |
| Kompression | - |
| Gate Ratio | - |
| Trennfrequenz | - |
| Hochpassfilter | - |
| Low Cut | - |
| Übertragungsverhältnis | - |
| Störabstand | - |
| Kanaltrennung | - |
| Klirrfaktor | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 100 x 60 x 190 mm |
| Gewicht | 625 g |
| Eingänge | Schraub-Steckklemme (100 V) |
| Ausgänge | XLR, sym.Cinch |
| Sonstiges | - |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.700 kg |