

R-4THA/5

Bestellnummer: 259847

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00****UHF-PLL-Handsender mit Kondensatorkapsel**UHF-PLL-Handsender
mit Kondensatorkapsel

- Kondensator-Mikrofonkapsel (Nierencharakteristik)
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzel Frequenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (± 15 dB)
- Lock-/Mute-Funktion
- 4-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

tools4music 02/2019

„Ebenfalls von der Verarbeitung her hochwertig, gefällt mir optisch aber nicht so gut wie der JSS-4B. Klanglich ebenfalls gut.“

Wie viele Funksysteme können zeitgleich betrieben werden?

Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 18 Funksysteme/Funkstrecken R-4/5, R-4THA/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 zeitgleich betrieben werden.

**Empfohlenes Zubehör**

850CH-2	Ladegerät
R-4/5	4-Kanal Funk-Empfänger, 506-542 MHz

R-4THA/5

Technische Daten:

EAN-Code	4007754268690
Nettogewicht	0,306 kg
Multi-Frequenz	1
Handmikrofon	1
Art	Handmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10/50 mW
Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	> 20 h
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	140 dB
Speisung	-
Schwannenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 50 mm x 253 mm
Gewicht	260 g
Kabel	-
Anschluss	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,08 x 0,295 m
Bruttogewicht	0,545 kg
Nettogewicht	0,306 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.600 kg
VRG/VEG	VRG-0.4