

**RU-8012DB/5**

Bestellnummer: 259420

 Bruttopreis (EVP): CHF **349.00**
**2-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger**

2-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Breitband-Empfänger

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Frequenz, Batterie, Antenne A/B, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- 2 x XLR-Ausgang (sym.) und 2 x 6,3-mm-Klinkenausgang (asym.)



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

**Empfohlenes Zubehör**

850CH-2	Ladegerät
RU-850LTB/5	Taschensender zu RU-801... Serie
RU-850LTH/5	Handmikrofonsender zu RU-801... Serie
RU-850TB/5	Taschensender zu RU-801... Serie
RU-850TH/5	Handmikrofonsender zu RU-801... Serie
DR-900SET	1HE-Gerätehalter zwei Half-Rack-Size
RTF-UF20	Antennenkabel, Paar

## RU-8012DB/5

### Technische Daten:

<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Empfängereinheit
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	50-16000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,6 %
<b>Dynamik</b>	> 105 dB
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 320 mV/600 Ω Klinke
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite Empfänger</b>	212 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	38 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	144 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	508 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	2 x XLR, sym., 2 x 6,3-mm-Klinke, asym.

### Artikel Informationen

Neu	
<b>Bruttogewicht</b>	1.180 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-0.4