

**RU-850TB/5**

Bestellnummer: 259849

Bruttopreis (EVP): CHF **189.00****UHF-PLL-Taschensender**

UHF-PLL-Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets (114 Kanäle)
- REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung ( $\pm 15$  dB), zusätzliche 20-dB-Abschwächung und Sendeleistung (10/50 mW) per Empfänger konfigurierbar
- Mute-Funktion
- Batterie-Low-Anzeige



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

**Empfohlenes Zubehör**

|              |  |
|--------------|--|
| CM-214ULF    | Kopfbügelmikrofon Niere, 100-18000 Hz              |
| CM-214U      | Kopfbügelmikrofon, Niere, 30-18000 Hz              |
| CM-304SP     | Elektret-Kopfbügelmikrofon für Fitness und Aerobic |
| HSE-340/SK   | Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR  |
| 850CH-2      | Ladegerät  |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic      |

## RU-850TB/5

### Technische Daten:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Multi-Frequenz</b>            | 1   |
| <b>Allgemeine Daten</b>          |   |
| <b>Art</b>                       | Taschensender   |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>     | 506-542 MHz   |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>     | 60-15000 Hz   |
| <b>Kanäle</b>                    | 1   |
| <b>Klirrfaktor</b>               | -   |
| <b>Dynamik</b>                   | -   |
| <b>Latenz</b>                    | -   |
| <b>HF-Rauschabstand</b>          | -   |
| <b>Betriebsdauer</b>             | 30 h  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>    | 0-40 °C   |
| <b>Stromversorgung</b>           | -   |
| <b>Abmessungen</b>               | -   |
| <b>Gesamtgewicht</b>             | -   |
| <b>Anschlüsse</b>                | -   |
| <b>Senderdaten</b>               |   |
| <b>Sendeleistung</b>             | 10/50 mW  |
| <b>Reichweite</b>                | -   |
| <b>Stromversorgung Sender</b>    | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| <b>Breite Sender</b>             | 62 mm   |
| <b>Höhe Sender</b>               | 97 mm   |
| <b>Tiefe Sender</b>              | 20 mm   |
| <b>Gewicht Sender</b>            | 69 g  |
| <b>Anschlüsse Sender</b>         | 4-Pol-Mini-XLR  |
| <b>Empfängerdaten</b>            | -   |
| <b>Audiosignal Empfänger</b>     | -   |
| <b>Stromversorgung Empfänger</b> | -   |
| <b>Breite Empfänger</b>          | -   |
| <b>Höhe Empfänger</b>            | -   |
| <b>Tiefe Empfänger</b>           | -   |
| <b>Gewicht Empfänger</b>         | -   |
| <b>Anschlüsse Empfänger</b>      | -   |

### Artikel Informationen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neu                  |          |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.800 kg |
| <b>VRG/VEG</b>       | VRG-0.4  |