

TG-10STX/1

Bestellnummer: 173730

Bruttopreis (EVP): CHF **479.00**

16-Kanal-PLL-Funksender


16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

16-Kanal-PLL-Funksender

- 2 Eingänge (CH1/CH2) über rückwärtige Kombi-Buchsen, mit Pegelreglern
- 1 Eingang (CH3) über 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse
- Kopfhörerausgang stufenlos regelbar
- 2 Loop-Ausgänge
- Phantomspeisung zuschaltbar

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.



Empfohlenes Zubehör

TG-10R/1	Empfänger 16K Tour-Guide-System 863-865
MD-306	Stereo-Kopfhörer 50 mW 20-20000Hz

TG-10STX/1

Technische Daten:

EAN-Code	4007754229424
Nettogewicht	1,415 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Tour-Guide-System-Funk-Sender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-15000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	-
Reichweite	60 m
Stromversorgung Sender	über beil. Netzteil
Breite Sender	214 mm
Höhe Sender	45 mm
Tiefe Sender	240 mm
Gewicht Sender	1,3 kg
Anschlüsse Sender	2 x Kombi-Buchse (Eingang CH1/CH2), 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Eingang CH3), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer), 2 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Loop-Ausgänge)
Empfängerdaten	
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.050 kg
VRG/VEG	VRG-0.4