

TXS-875HSE

Bestellnummer: 255330

 Bruttopreis (EVP): CHF **219.00**
Multi-Frequenz-Taschensender

- Multi-Frequenz-Taschensender** mit UHF-PLL-Technik
- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
 - 193 einstellbare UHF-Frequenzen (518-542 MHz)
 - Empfindlichkeit einstellbar
 - LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand
 - Sendeleistung 10 mW (EIRP)
 - Sperrmodus einstellbar
 - Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
 - Lieferung im Kunststoffkoffer



**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
 Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt
 „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

Empfohlenes Zubehör

HSE-310/SK	Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18000 Hz Mini XLR
HSE-70A/SK	Ultraleicht HQ-Kopfbügelmikrofon Kugel 2xAdapter
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic

Technische Daten:

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	518-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 30 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	-
Sender Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	78 mm
Höhe Sender	190 mm
Tiefe Sender	34 mm
Gewicht Sender	160 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR
Audiosignal Empfänger	-
Empfänger Stromversorgung	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.901 kg
VRG/VEG	VRG-0.4