WAP-5

Bruttopreis (EVP): CHF **99.00**

Bestellnummer: 173200

Mobiler Sprachverstärker mit Line-Eingang

Mobiler Sprachverstärker mit Line-Eingang

- Elektret-Kopfbügelmikrofon mit hoher Empfindlichkeit im Lieferumfang
- Für mobile Universal-Sprachanwendungen wie z. B. bei Vorträgen und Schulungen, Sportveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen
- Mit verstellbarem Tragegürtel
- 7-W-Verstärker mit Lautstärkeregler
- Zusätzlicher Line-Eingang (3,5-mm-Klinke) für externe Audioquellen wie z. B. MP3-Spieler
- Batterie-/Akku-Betrieb, Aufladung der optionalen Akkus erfolgt über mitgeliefertes Steckerladegerät und ohne Ausbau der Akkus
- Betriebsdauer bei vollen Batterien ca. 6-8 Stunden
- Stromversorgung DC 9 V (6 x Mignon-Batterie)
- Lieferung ohne Batterien/Akkus

Bei Betrieb mit Batterien nicht das Steckerladegerät mit dem Sprachverstärker verbinden!

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

HSE-821SX	Elektret-KopfbÃ¼gelmikrofon Niere 80-12000 Hz
ECM-821LT	Elektret-Krawattenmikrofon
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

WAP-5

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754217155
Nettogewicht	0,537 kg
Nennleistung (P_{RMS})	7 W (Netzbetrieb),6 W (Batterie)
Ausgangsleistung, gesamt	10 W (Netzbetrieb),8 W (Batterie)
Frequenzbereich	100-12000 Hz
Trägerfrequenz	-
Reichweite	-
Eingänge	2x 3,5-mm-Klinke
Link	-
Klirrfaktor	-
Maximaler Schalldruck	95 dB
Klangregler, Tiefen	-
Klangregler, Mitten	-
Klangregler, Höhen	-
Stromversorgung	über beil. Netzgerätoder 6 x Mignon-Batterie
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	190 x 90 x 55 mm
Gewicht	290 g
Anschlüsse	1 x 3,5-mm-Klinke (Mic),1 x 3,5-mm-Klinke (Line)

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.721 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	WAP-8