

WAVE-08A

Bestellnummer: 259008

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00**

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 20-cm-Bass (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Bluetooth-Empfänger mit TWS (True Wireless Stereo)
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindeeinsätze zur Montageunterstützung
- Stativhülse

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



Empfohlenes Zubehör

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
MEC-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
MECR-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

WAVE-08A

Technische Daten:

EAN-Code	4007754273977
Nettogewicht	7,27 kg
Aktiv	1
Bluetooth	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	150 W
Nennleistung	80 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	250 mV/7 k Ω (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 k Ω (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, 6,3-mm-Klinke)
System	8/2-Fullrange-Bassreflex
Breitbänder	-
Tieftöner	20-cm-Bass (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	116 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/160 VA
Abmessungen	260 x 420 x 210 mm
Breite	260 mm
Höhe	420 mm
Tiefe	210 mm
Gewicht	7,3 kg
Eingänge	XLR oder Cinch L/R (Line)XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,475 x 0,28 m
Bruttogewicht	7,99 kg
Nettogewicht	7,27 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	7.800 kg
VRG/VEG	VRG-2